



Oznaczn.	Opis	Ilość
1	Szafka podtynkowa Global Line 42 mod	1
2	Zamek z kluczykiem do drzwi stalowych F	1
3	Ostona zaślepiająca biała	1
4	Rozłącznik główny izolacyjny 3bieg 40A	1
5	Wyłącznik różnicowoprądowy 2-bieg 25A 0,03A	3
6	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg B16	8
6a	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg B10	
6b	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg C10	3
7	Lampka kontrolna pojedyncza	3
10	Złączki ZUG	10

Obudowa wnątkowa z drzwiczkami metalowymi i zamkiem patentowym
 Szczelność obudowy min. IP30
 Dobrano obudowy firmy Moeller system Global Line (KLV-U)
 Na rysunku nie pokazano szyn PE i N, które są w komplecie z obudową
 Na rysunku nie pokazano bloków rozdzielczych i zacisków N'
 które mogą być potrzebne z chwilą montażu aparatów
 Wszystkie tablice piętrowe powinny być otwierane jednym kluczem

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Obiekt: Gimnazjum Nr10 im.Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie ul. Partyzantów 10a	Zespół projektowy	inż. Janusz Bukowski E-456/94	Temat: Remont instalacji elektrycznej	Skala: ---	Nr arch.
		mgr inż. Grzegorz Kucharski		Nazwa rysunku: Rozmieszczenie aparatów w TE-3	Data: 12.2011
BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ J. Bukowski & M.A.Bukowska 35-303 Rzeszów ul. Kwietniowa 46 tel 602725219	Sprawdził	mgr inż. Ryszard Rogoziński E-173/80			